

# Suma de momentos angulares

Dos bases (del mismo espacio)   
 (desacoplada) misma dim. acoplada

$$|j_1, m_1, j_2, m_2\rangle \longleftrightarrow |j_1, j_2, j, m\rangle$$

$$J_1^2, J_{1z}, J_2^2, J_{2z} \qquad J_1^2, J_2^2, J^2, J_z$$

$$\vec{J}_1 + \vec{J}_2 = \vec{J}$$

Para pasar de una base a otra:

- Escribir  $J^2$  y  $J_z$  en la base

$|j_1, m_1, j_2, m_2\rangle$  y diagonalizar.

$$- J_z = J_{1z} + J_{2z}$$

$$- J^2 = (\vec{J}_1 + \vec{J}_2)^2 = J_1^2 + J_2^2 + 2\vec{J}_1 \cdot \vec{J}_2$$




$$= J_1^2 + J_2^2 + 2J_{1z}J_{2z} + J_{1+}J_{2-} + J_{1-}J_{2+}$$

Obtenemos  $|j_1, j_2, j, m\rangle = \sum_{j_1', m_1', j_2', m_2'} C_{j_1 m_1 j_2 m_2}^{j_1' m_1' j_2' m_2'} |j_1', m_1', j_2', m_2'\rangle$

-  $C_{j_1 m_1 j_2 m_2}^{j_1' m_1' j_2' m_2'}$  son cero a menos que: Coeficientes de Clebsch-Gordan

•  $m_1 + m_2 = m$   $(J_z = J_{1z} + J_{2z})$

$$\bullet |j_1 - j_2| \leq j \leq j_1 + j_2$$



$$O_{j_0} \quad j \neq j_1 + j_2$$

- Ejemplo:  $j_1 = 1/2 \quad j_2 = 1/2$

$$|j_1, j_2, j, m\rangle = |j, m\rangle \quad |j_1, m_1, j_2, m_2\rangle = |\epsilon_1, \epsilon_2\rangle$$

$$\rightarrow |0, 0\rangle = (|+-\rangle - |-+\rangle) / \sqrt{2}$$

$$|1, 1\rangle = |++\rangle$$

$$|1, 0\rangle = (|+-\rangle + |-+\rangle) / \sqrt{2}$$

$$|1, -1\rangle = |--\rangle$$

Ejemplo 2:  $j_1 = 1/2 \quad j_2 = 1$

Base desacoplada

$$|j_1, m_1, j_2, m_2\rangle \rightarrow |1/2, -1/2, 1, -1\rangle, |1/2, 1/2, 1, -1\rangle$$

$$\text{Usando } |1/2, -1/2, 1, 0\rangle, |1/2, 1/2, 1, 0\rangle$$

$$-j_1 < m_1 < j_1 \quad |1/2, -1/2, 1, 1\rangle, |1/2, 1/2, 1, 1\rangle$$

$$-j_2 < m_2 < j_2$$


Base acoplada

$$|j, m\rangle \rightarrow |1/2, -1/2\rangle, |1/2, 1/2\rangle$$

$$\frac{1}{2} = |j_1, j_2| \leq j \leq j_1 + j_2 = 3/2 \quad |3/2, -3/2\rangle, |3/2, -1/2\rangle, |3/2, 1/2\rangle, |3/2, 3/2\rangle$$

$$-j < m < j$$

¿Cómo relacionar ambas bases?



Empezando con un estado extremo

$$| \frac{3}{2} \frac{3}{2} \rangle = \sum_{\substack{j_1 m_1, j_2 m_2 \\ m_1 + m_2 = m \\ |j_1, m_1| \leq j_1, |j_2, m_2| \leq j_2}} C_{j_1 m_1, j_2 m_2} |j_1 m_1, j_2 m_2\rangle = | \frac{1}{2} \frac{1}{2} 1 1 \rangle$$

$|j, m\rangle$

$$| \frac{3}{2} -\frac{3}{2} \rangle = | \frac{1}{2} -\frac{1}{2} 1 -1 \rangle$$

$$| \frac{3}{2} \frac{3}{2} \rangle \xrightarrow{J_-} | \frac{3}{2} \frac{1}{2} \rangle \xrightarrow{J_-} | \frac{3}{2} -\frac{1}{2} \rangle \xrightarrow{J_-} | \frac{3}{2} -\frac{3}{2} \rangle$$

$\xleftarrow{J_+} \quad \xleftarrow{J_+} \quad \xleftarrow{J_+}$

$$J_- = J_{1-} + J_{2-}$$

$$J_- | \frac{3}{2} \frac{3}{2} \rangle = (J_{1-} + J_{2-}) | \frac{1}{2} \frac{1}{2} 1 1 \rangle$$

$$\hbar \sqrt{A} | \frac{3}{2} \frac{1}{2} \rangle = J_{1-} | \frac{1}{2} \frac{1}{2} 1 1 \rangle + J_{2-} | \frac{1}{2} \frac{1}{2} 1 1 \rangle$$

$$= \hbar \sqrt{B} | \frac{1}{2} -\frac{1}{2} 1 1 \rangle + \hbar \sqrt{C} | \frac{1}{2} \frac{1}{2} 1 0 \rangle$$

$$\therefore | \frac{3}{2} \frac{1}{2} \rangle = \frac{\sqrt{B} | \frac{1}{2} -\frac{1}{2} 1 1 \rangle + \sqrt{C} | \frac{1}{2} \frac{1}{2} 1 0 \rangle}{\sqrt{A}}$$

Para obtener los que nos faltan

$$|\frac{1}{2} \frac{1}{2}\rangle = \alpha |\frac{1}{2} \frac{1}{2} 10\rangle + \beta |\frac{1}{2} -\frac{1}{2} 11\rangle$$

↑  
usando  
 $m = m_1 + m_2$

Obtenemos  $\alpha$  y  $\beta$  notando que:

\*  $|\frac{1}{2} \frac{1}{2}\rangle$  debe estar normalizado

\*  $|\frac{1}{2} \frac{1}{2}\rangle$  debe ser ortogonal a  $|\frac{3}{2} \frac{1}{2}\rangle$

Esto define  $\alpha$  y  $\beta$  salvo por una fase global que podemos elegir

$$\text{Luego } |\frac{1}{2} \frac{1}{2}\rangle \xrightarrow{J_-} |\frac{1}{2} -\frac{1}{2}\rangle \quad \square$$

En general:

Primer nivel:  $j = j_1 + j_2$

$\uparrow j_2$   
 $\uparrow j_1$

$$|j = j_1 + j_2, m = j_1 + j_2\rangle = |j_1, m_1 = j_1, j_2, m_2 = j_2\rangle$$

- Luego obtenemos

$$|j = j_1 + j_2, m = j_1 + j_2 - 1\rangle, |j = j_1 + j_2, m = j_1 + j_2 - 2\rangle, \dots$$

usando  $J_- = J_{1-} + J_{2-}$

Siguiente nivel:  $j = j_1 + j_2 - 1$

$$|j = j_1 + j_2 - 1, m = j_1 + j_2 - 1\rangle = \alpha |j_1, m_1 = j_1 - 1, j_2, m_2 = j_2\rangle + \beta |j_1, m_1 = j_1, j_2, m_2 = j_2 - 1\rangle$$

Determinamos  $\alpha$  y  $\beta$  con: \* normalización  
\* ortogonalidad con

$$|j = j_1 + j_2, m = j_1 + j_2 - 1\rangle$$

Usamos  $J_-$  para obtener los demás con  $j = j_1 + j_2 - 1$


Siguiente nivel:  $j = j_1 + j_2 - 2$  (si  $|j_1 - j_2| \leq j_1 + j_2 - 2$ )

$$\begin{array}{l} |j = j_1 + j_2 - 2, m = j_1 + j_2 - 2\rangle = \alpha | \dots \rangle + \beta | \dots \rangle + \gamma | \dots \rangle \\ \phantom{|j = j_1 + j_2 - 2, m = j_1 + j_2 - 2\rangle = } \phantom{|j = j_1 + j_2 - 2, m = j_1 + j_2 - 2\rangle = } \phantom{|j = j_1 + j_2 - 2, m = j_1 + j_2 - 2\rangle = } \phantom{|j = j_1 + j_2 - 2, m = j_1 + j_2 - 2\rangle = } \phantom{|j = j_1 + j_2 - 2, m = j_1 + j_2 - 2\rangle = } \end{array}$$

} obtenemos  $\alpha, \beta, \gamma$  con:  
\* normalización  
\* ortogonalidad  
 $m = j_1 + j_2 - 2$

Usamos  $J_-$  para obtener los demás con  $j = j_1 + j_2 - 2$ .

Soponiendo  $J = J_1 + J_2$  es entero



$|j = j_1 + j_2, m = j_1 + j_2\rangle$   
 $|j_1, m_1 = j_1, j_2, m_2 = j_2\rangle$

En la practica

Table 4.7: Clebsch-Gordan coefficients. (A square root sign is understood for every entry; the minus sign, if present, goes outside the radical.)

### ClebschGordan

ClebschGordan( $\{j_1, m_1\}, \{j_2, m_2\}, \{j, m\}$ )  
 gives the Clebsch-Gordan coefficient for the decomposition of  $|j, m\rangle$  in terms of  $|j_1, m_1\rangle |j_2, m_2\rangle$ .

Run code block in SymPy Live

```
>>> from sympy.physics.quantum.cg import CG
>>> from sympy import S
>>> cg = CG(S(3)/2, S(3)/2, S(1)/2, -S(1)/2, 1, 1)
>>> cg
CG(3/2, 3/2, 1/2, -1/2, 1, 1)
>>> cg.doit()
sqrt(3)/2
```

Otra notación  
 Símbolos 3j de Wigner

$$\begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j \\ m_1 & m_2 & -m \end{pmatrix} \sqrt{2j+1} (-1)^{m+j_1-j_2} = \langle j_1, m_1, j_2, m_2 | j, m \rangle$$